پنل صوتی ولوم‌دار

Volume Control Audio Panel

سیستم مدیریت و تنظیم خروجی صدا جهت یکپارچه‌سازی در پروژه‌های تجهیزات الکترونیکی و ساختمانی

معرفی و شرح تجهیز

پنل صوتی ولوم‌دار روناش، یک سیستم مرکزی مدیریت و پخش صدا با طراحی کاملاً مدرن و توکار است که جهت ارتقای سیستم‌های صوتی در پروژه‌های هوشمندسازی ساختمان ارائه می‌شود. این تجهیز با بهره‌گیری از آمپلی‌فایر قدرتمند ۴ کاناله، امکان تفکیک و پخش صدای باکیفیت با توان ۴ × (۱۰ تا ۲۵ وات) را برای ۴ خروجی اسپیکر فراهم می‌سازد. پشتیبانی کامل از ورودی‌های صوتی شامل بلوتوث، کارت حافظه TF و AUX به همراه ریموت کنترل اختصاصی، دکمه تغییر حالت و قابلیت اتصال به زنگ خانه (Doorbell)، راه‌حلی جامع و حرفه‌ای را برای مدیریت سیستم صوتی ارائه می‌دهد.

خروجی ۴ کاناله صوتی با توان ۴ × (۱۰ الی ۲۵ وات)

پشتیبانی از ۴ خروجی مجزای اسپیکر و ولتاژ کاری ۱۱۰ تا ۲۵۰ ولت

ویژگی‌های برجسته کلیدی

ورودی‌های Bluetooth / TF / AUX

پشتیبانی از اتصالات متنوع جهت پخش مستقیم موسیقی

اتصال به زنگ خانه (Doorbell)

پشتیبانی از ورودی اعلان صوتی زنگ درب ساختمانی

ریموت کنترل و تغییر حالت

کنترل آسان از راه دور به همراه کلید انتخاب حالت پخش

نصب توکار در قوطی MK

ابعاد دقیق ۸۶×۸۶×۱۰ میلی‌متر با ضخامت ۱۰mm روی دیوار

مشخصات فنی (Technical Specifications)

مشخصه فنی	مقدار / توضیحات فنی
نام محصول	پنل صوتی ولوم‌دار (Volume Control Audio Panel)
نوع محصول	آمپلی‌فایر و پنل صوتی توکار (In-Wall Audio Panel)
تعداد کانال خروجی	۴ کانال مجزا (4 Channels)
تعداد خروجی اسپیکر	۴ خروجی بلندگو (4 Speaker Outputs)
توان خروجی	۴ × (۱۰ تا ۲۵ وات) - 4×(10W-25W)
ولتاژ تغذیه کاری	۱۱۰ تا ۲۵۰ ولت متناوب (AC 110V - 250V)
ورودی‌های صوتی	بلوتوث (Bluetooth) / کارت حافظه TF / ورودی AUX
روش‌های کنترل	ولوم تنظیم صدا + دکمه تغییر حالت + ریموت کنترل اختصاصی
قابلیت اتصال به زنگ خانه	دارد (امکان اتصال به زنگ Doorbell)
نوع نصب و قوطی برق	توکار دیواری - استاندارد قوطی MK
ابعاد دقیق دستگاه	۸۶ × ۸۶ × ۱۰ میلی‌متر (86 * 86 * 10 mm)
رنگ‌بندی بدنه	سفید / مشکی

دسته‌بندی عملکردی و امکانات محصول

۱. قابلیت‌های کنترلی و رابط کاربری

- ولوم فیزیکی برجسته جهت تنظیم روان و دقیق شدت صدای خروجی.
- کلید اختصاصی تغییر حالت (Mode Button) جهت سوئیچ بین ورودی‌های صوتی.
- ریموت کنترل همراه جهت مدیریت کامل دستگاه از فاصله دور.

۲. مشخصات صوتی و اتصالات

- دارای ۴ خروجی مجزا جهت اتصال ۴ اسپیکر با توان خروجی ۴ × (۱۰ الی ۲۵ وات).
- ارتباط بی‌سیم بلوتوث، درگاه TF Card و ورودی AUX جهت پخش موسیقی از منابع مختلف.
- امکان همگام‌سازی و اتصال مستقیم به سیستم زنگ خانه (Doorbell).

۳. مشخصات فیزیکی و نصب

- نصب توکار آسان در قوطی‌های استاندارد MK.
- ابعاد فیزیکی فریم ۸۶×۸۶ میلی‌متر با برجستگی تنها ۱۰ میلی‌متر از سطح دیوار.
- ارائه در دو رنگ‌بندی کلاسیک سفید و مشکی.

الزامات نصب و منبع تغذیه

ولتاژ تغذیه و قوطی نصب MK
دستگاه مستقیماً با برق شهری (۱۱۰ تا ۲۵۰ ولت AC) تغذیه شده و به راحتی درون قوطی توکار MK قرار می‌گیرد.

ولتاژ: 110V - 250V AC
ابعاد: 86*86*10 mm

برند و سازنده	وب‌سایت رسمی	حوزه تجهیزات
خانه هوشمند روناش (RONASH)	https://saveriasmarthome.com	تجهیزات هوشمندسازی و صوتی ساختمان